



WH36DC

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 1/4" esag. a batteria a 36V MV, potentissimo, leggero e super compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il meccanismo di battuta "Triple Hammer" esclusivo Hikoki ed il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la modalità e la velocità di avvitatura giusta per ogni tipo di vite.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Performance di velocità e di comfort al top con il sistema "Triple Hammer"
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- 4 modalità di lavoro: Soft - Normal - Power ed (SD) specifica per viti autoperforanti
- Potente sorgente luminosa a 3 led.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10mm, bulloni standard da M5-M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5-M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5-6.0 mm

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft (Triple Hammer)	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 2.000 n°/min
Normal (Auto-Stop)	0 ~ 3.400 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min
Power (P)	0 ~ 3.600 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min
Autoperforanti (SD)	0 ~ 3.700 giri/min	0 ~ 2.200 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido

Coppia serraggio massima	215 Nm
Lunghezza	114 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	235 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo	WH36DCW2
Codice EAN	4966376129706
Accessori in dotazione	Valigetta stackable
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.



Via Norvegia, 3 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - VAT n. IT05844280965